



## Универсальный пульт iHandy CRC0447

Универсальный пульт iHandy CRC0447 – универсальный пульт предназначенный к телевизорам, начиная от еще старых кинескопных до современных Smart TV, а также для CD, DVD проигрывателям, спутниковым тюнерам и ресиверам. Простая настройка и небольшие размеры, а главное это поддержка очень большого количества производителей и техники.

Настраивать такой пульт можно как в автоматическом так и в ручном режиме согласно таблице.

### Настройка iHandy CRC0447

Настройка такого пульта осуществляется в двух режимах, либо автоматически, либо с помощью кода согласно таблице.

#### Настройка по КОДУ

- Нажать и удерживать кнопку «SET» в течении нескольких секунд, пока не загорится индикатор
- Ввести код из таблицы ниже, индикатор погаснет, настройка завершена

#### Автоматическая настройка

- Включить ваш телевизор
- Нажать и удерживать кнопку «SET» в течении нескольких секунд, пока не загорится индикатор
- Нажимайте с помощью кнопок «V+» и «V-», до тех пор, пока не загорится значок звук-выкл на вашем телевизоре.
- Для завершения настройки просто снова нажмите кнопку «SET» и настройка будет завершена.

#### Программирование кнопок

Пульт iHandy CRC0447 имеет 6 программируемых кнопок, которые вы можете запрограммировать с другого пульта ДУ по своему усмотрению, а именно TV Power, TV\AV, NET TV, Youtube, TV Vol+, TV Vol-. Для того что бы запрограммировать эти кнопки со своего старого пульта вам необходимо:

- Нажать и удерживать кнопку «SET» в течении нескольких секунд, пока не загорится индикатор
- Нажать соответствующую кнопку и удерживать ее пока индикатор не начнет мигать
- Поднести старый пульт напротив светодиода этого пульта и нажать ту кнопку которую вам надо считать со своего старого пульта
- Светодиод моргнет несколько раз, после чего надо нажать кнопку «SET» для сохранения результата

#### Сброс до заводских настроек

Для сброса к заводским настройкам вам надо нажать и удерживать кнопку «SET» и кнопку «OK» пока индикатор не моргнет несколько раз.



## ТАБЛИЦА КОДОВ

### A

Access Media	323	AMD-153H	602	Astratec	302
Acoustic Solutions	295	Amitonika	233	Astrel	110
ADB	258, 293, 407	Amstrad	255, 258, 285, 436	Astro	383
ADL	331	AN-2301T2	600	Atlanta	210, 233, 234, 235
Airis	234	Andersson	295	Atlantic	295
Airtone DB-266	573, 576	Ansaf	077, 078	Audiola	210, 417
Aitech	293	Ansonic	233	Audioline	376
AK Aniko	104	Antares	232, 303	Auna	222
Akai	323	Anvimur	225	Auriga	293, 409
Akura	378	AR Telecom	331, 376	Autovox	210, 436
Alba	233, 295, 302, 378	ARC EN Ciel	173, 293, 296, 380	Axil	105, 210, 229, 231, 232, 233, 255, 295, 418, 420, 421, 422
Alfagold	076	Ariasat	360	Axis	302
Allvision	360	Aristona	143, 260, 360, 367, 376, 381	Axitronic	265, 295
Alteck	436	Aston	368		

### B

Balmet	206, 207, 231, 286	Black Window	112, 147	Boston	100, 210, 232, 233
Bauckhage	329	Blue Media	426	Botech	209
BBK	561, 552, 553	Blues	435, 144	Brain Wave	262, 376
Beko	414	Bluesky	295	Brignton	410
Belson	188, 210	Bluetinum	224, 403	Bush	295, 302, 414
Black Diamond	295, 302	Boshmann	228, 231, 290	BW	376

### C

Cadena SHTA-1511S2	572	City Com	231, 260	Comsat	231, 259, 285, 332
Canal Digital	331	Clarions	228	Conrad	194, 213, 233, 262, 360, 376, 417
Canal Sat	173, 300	Clatronic	203, 295	Continent CS-011R	590
Canal+	080, 160, 173	Clayton	295	Coship	232
Carrefour	330, 419	Cobra	118, 208, 224, 303, 410, 436	Cosmosat	196
CDV	373	Columbia	230	Crown	295, 302
Ceem	261	Columbus	230	CTC Clatronic	295, 203
CGV	231, 330	Comag	231, 360, 386		
Chess	112, 261, 295, 331, 360, 369	Commander	209		

### D

Daewoo	302, 379	Digimax	157, 208, 214, 228, 232, 256, 258, 409	Dongwon	331, 198, 187
Dak	255	Digiquest	232	Drake	226, 207, 232
Dantax	295	Digisky	208	Dreambox	226, 207, 232
Daytronic	302, 379	Digit ALB	147, 174, 231, 295, 331, 360, 386	DreamVision	291
DB-234	603	Digital	194, 228	DSN	256
DCE	295, 265	DigitalBox	116	DSR	291, 207, 370, 196
DCO	360	Digital World	295	DTM	291
D-Color	631, 653, 542, 561	Digiturk	228	DT-T2A	611
DeltaSystems	577, 542, 575	Digiwave	256	DUAL	378
Denay	624, 625	Digix	302	DUNE	403, 615, 616
Dental	295	Digizap	417	Durabrand	378
Dgstation	119	Dikom	215	DVB	331, 156, 269
Dgtec	208	Dilog	157, 208, 258, 293,	DVB T2-01	611



			409		
Dicra	223	DiPro	230	DVB-90	610
Digi, Digiality	331	Discovery	110, 328	DVB-T BT9009D	635
Digian	334	Distratel	564, 579, 561, 572	DVB-T2 DR-2	604
Digifox, Digifree	302	DiViSat	233	DVB-T2 Smart	601
Digifusion	295, 378	DK Digital	228	D-Vision	295
Digihome	146, 256	DMT	295		
Digiline	147	Dmtech	228		

## E

EB-101	613	Elton	331	EuroSky	360, 295, 591, 585
Eccor	147	Emme Esse	293	EuroStar	081
Echostar	258	Emtech	233	Eutra	360
Edison	228, 382	Energy	555	Evesham	378
EkoSat	145	Engel	210, 233, 231, 295, 255, 285, 332, 376, 420, 235, 229, 418, 421, 116	EVO	580, 540
Elap	269	EnterPrice	306	Exit-Astra JH-046	650
Elbe	210, 295	Erres	367, 260, 381, 143, 360, 376	Extreame	232
Elco	411	E-Space	233, 111	Eycos	291
Electron	291	Europhon	360, 386, 331, 306, 112		
Elma	120	Europsat	332, 231		

## F

Fagor	332	Finlux	295	Fracarro	384, 258, 293, 295, 331, 114
Fair Mate	214, 331, 228	Finnsat	194	Free Wave	269
Falcon	230	First Line	295	Freeone	269
Farassoo	622	Fitco	216	FTE Maximal	288, 375, 372, 405, 120, 285
Faval	196	Flycom	257, 216, 331	Fuba	285, 295, 198, 332, 114
Fenner	295, 302	FMD	231	Fuji Onkyo	228
Ferguson	302, 378, 380	Focus	145, 225, 261	Fusion	302
Fersay	360	Fonestar	231, 144, 224		
Finest	256	Formenti	295		

## G

GAL-RS-1010L-T	542	Globo	155, 295, 331, 360, 232	Goodmans / Gospel	302, 378
Galaxi	295	Globo GL50	571	GranPrix	360
Galaxy Galaxis	302, 418, 303	Globo GL60, E-RCU-018	541	Grandin	295
Gaution	232	Gold Top	302	Grandson	231
GBC	417, 233	Golden Interstar	225	Greentech	230
Generall Satellite	558	GoldenMedia	545	Grococ	231, 230
Geser	228, 261	GoldMaster	552	Grundig	308, 233, 378, 302, 414
Global	369, 331	Goldmedal\Graetz	295	GS3801 IE-D1223	633
Global Sphere	224	Goldstar GS8833HD	592		

## H

H&B	295, 269	Herz	145	Hornet	256
Hama Dekti \ Hanseatic	331	Hevent	331	Hotchip	187, 256
HD world	082	Hirschmann	120, 302, 114	HR	220
HE@D	290	Hitachi	302, 378, 295	Humax	083, 084, 174, 302, 334, 385, 378
Helectronic	295	Hoher	186, 295	HYD	110, 256
Helios	263	Homecast	213, 214	Hyro	208
Hemco	256	Horizont	367, 260, 381, 143, 360, 376	Hyundai	295, 324, 232, 228, 331, 561, 543



## I

I-Can	293, 407	Illusion SAT	228	Inves	302
ICE	303, 331	Imperial	331, 194, 146	Invion	210
IClass	627	Infiyntisat	232	IOTronic	383, 228, 259
Iconbit HDR21	544	Inno Hit	295	Iris	175, 415
ID SAT	228, 374, 111	Intermedia Star	232	IRRadio	157, 436, 329, 205, 293, 145, 216, 417, 203
IDS	374	Interstar	225	ITT	295
IDTE	112, 147	Intronic	259		
IE-R1205	621	Inverto	264, 331		

## J

Jaeger	331				
--------	-----	--	--	--	--

## K

Kaoshu	219, 204, 305, 206	Kenwood	300	KPN	303
Kapsch	295	Kerman	264, 331	Kreiling	264, 295
Karson	145	Keymat	360	Kriesler	367, 260, 381, 143, 360, 376
Kaskad	568	Kiatel	256	KTD	232
Katelco	302	Kneissel	295	K-Vision	228
Katherein	212, 214, 223, 231, 285	Konig	291, 228, 331	Kyostar	295, 228
KDT	232	Konka	145	Kyoto	145
Kendo \ Kennex	295	Koscom	370, 269, 418		

## L

La Sat	360	Leico \ Leiko	332, 295	Lodos	302
LabGear	379	Lemon	264, 117, 331	Logik	378, 302
Lans-DTR-100	556	Lenoir	214	Logix	256
Lauson	410, 203, 409, 144, 102	Lenson	295, 328	Lorenzen	227, 360, 262, 155, 386, 331
Lazer	331	Linetech	295	Lumax	559, 546
Legend	258, 384	Locus DR-105HD	561	Luxor	378

## M

Magavox	367, 260, 381, 143, 360, 376	Mediacas	216	Microyal	331
Magic	291, 232	Mediaprice	210	Mikro Digital	262
Magic Box	256	Mediasat	293, 258	Minerva	308, 233, 378, 302, 414
Magnum	303	Mediastar	333	Minton	263
Majestic	417	Medion	142, 360, 295, 331	Mirasat	231
Manhattan	295	Megasat	120, 196, 409	MKE	374, 227
Maplin	378	Megasky	331	Mookstar	331
Marned	113	Megastar	256, 331	MPMan	436
Matsui	302, 295	Melchioni	285, 157, 403, 291, 203, 286, 232, 145, 231, 208	MTC-WS-28A	567
Max	231	Metabox	207	Multichoice	293
Maxeeder	634, 628, 629	Meteor	295	Mutech	331
Maximum	331, 210, 303, 328, 112	Metronic	387, 110, 391, 233, 390, 413, 210, 292, 159, 328, 295	MVission	228
MDI-DBR-501	580	MG TDT011	103	MX-PVR5294	450
ME-885	617, 630	Micromax	085, 328		
Media Com	228	Micro-X	232		

## N

Nagravision	174	Neuhus	331, 306	Nextvision	256, 291
Nanoxx	228	Neuling	120, 386, 331, 303, 256, 196	Nicamagic	295
Neom	210	Nevir	186	Nimo	406, 224, 228



Neotion	331	New Star	231, 291	Noda	110, 159
Nesx	228	Newmax Superlife	087	Nokia	287, 298
Netgem	158	Newsat	149, 211	Nordmende	214, 295
Neuf Telecom	158	Nextkey	228, 232, 370	Normande \ NPG	228
Neufunk	295	Nextstar	256, 228	Nytro	294

## O

Octal	262	Openbox	545	Orbit	331
Omax	256	Opentel	261	Orbitech	331, 406, 194
Onn	378	Optex	295, 286, 231, 269, 322, 207, 332, 203	Orda	267
Ono	408	Opticum	112, 331, 269	Oriel	560, 557, 550, 566, 562
Onwa	331, 256	Ora	256	Orion	295, 584

## P

Pace	304, 301, 313	Planet	232, 258	Pro Basic	203, 224, 411, 410, 412, 111, 255, 409
Pacific	295	Platinum	329	ProLine	378, 295
Packard Bell	302	Playsonic\Prinz	295	Prology	548
Palcom	121, 329, 231	PMB	332, 233, 293, 196, 331, 232, 269	Promax	304, 301, 313
Panasat	308	Polar	565	Pronext	256
Pathe Marconi	380, 173, 293, 296	Pollin	360, 262, 263, 331	Protek	263
PDI	144	Portland	379	Protokol	232
Philips \ Phonola	367, 260, 381, 143, 360, 376	Power Sky	291, 172	PYE	367, 260, 381, 143, 360, 376
Phonotrend	215	Preisner	331		
Pixx	333	Premier	328		

## Q

Quadral	145	Quali-TV	187		
Quadro	224, 406, 295	Quelle	360, 295		

## R

Radiola	367, 260, 381, 143, 360, 376	Redline	331, 113, 209	Roadstar	295, 417, 269
Radix	110, 328	Reflect-mini	587	Rolmaster	231
Rainbow	304, 301, 313	Regal	295, 265	Rolsen	570, 565
RC0105	620	REX	295	Romsat	594, 593
RCS	223	Rexant	569, 572	Rostelecom	563
Rebox	269, 325	Ritar	331, 228, 214	Rover	295
Red Flower	267	Roadmaster	109		

## S

S5171R	549	Sezam	119	SMD	331
Saba	295	Shadowchne	295, 232, 208	SMT	374
Sabre	304, 301, 313	Shark	256	Sogo \ Sonashi	210
Sagem	377, 307, 292, 173, 434, 160, 115, 295	Sharp	378, 554	Sonstige	360, 264
Saivod	234, 210	Shinelco	436	Speed Sound	403
Samsung	319, 204, 305, 206	Siemens	101, 404, 331, 360, 376	STB323	618
Sanyo	295	Sigmatek	449, 416	STB327HD	619
Sanyosat	256	Silvercrest	190, 383	Stern	295
SAT+	295, 269	Silver-SAT	232	Stream	256
Satconn	120, 405	Simaran	626	Strgld	096
Satitalia	360, 303, 261, 196,	Sira	233	Strom	209



	118				
Satplus	295, 297, 269	Skardin	269, 285, 121, 384	Strong	384, 285, 193, 295, 442, 293, 269, 258, 114, 302, 448, 608, 605, 598, 595, 596, 606, 648, 607, 649
SAT-Urne	231	SKT	360, 156	Stylus	203
Satycon	228	Skyline	331, 289	Styx	268
SBR	367, 260, 381, 143, 360, 376	Skymaster	269, 332, 224, 285, 290	Sunkai	295, 291
Schaub Lorenz	360, 203, 285, 414, 210, 207	Skymax	231	Sunmoonstar	293
Schnider	295, 360, 269, 208, 290, 367, 260, 381, 143, 360, 376	Skypex	360	Sunny	331, 290
Schwaiger	360, 328, 228, 290, 376, 110	Skyplus	331, 227, 360, 269, 295, 142, 216	Sunstech	210, 234
Seabird	203	Skysat \ Skystar	194	Super Max	097, 261
Sedea	295, 378, 266, 207	Skytech	290, 550, 561	Supex	232
Seeltech	234	Skyworth	228	Supra	540, 569
SEG	295, 233, 224, 433, 255, 269	SL	360, 326	Syncro	216, 290
Seleco	295	SL Iding	360	Systemec	383, 331
Seoul	228	SM Electr	269, 327	Systemel	383
Servimat	332, 295, 233, 269	Smart	330, 231, 228, 196, 261, 328		
Servisat	285, 332, 295, 297, 269	Smartbox	228, 113		

## T

T.W.F Digital	376	Tehnikus	228	TGRT2	632
T-303SD	578, 586	Tekcomm	442	Thomson	380, 173, 293, 296
T-707HD	578	Telant	540	Thorn	302
Tahnnon	328, 159, 110	Telca	295	Threestar	405
Taplin	228, 231, 215	Teleavia	380, 173, 293, 296	TM Electronic	228, 410, 224, 436
Tboston	233, 231, 420, 232, 210	Telebox	542	TNT Pass	231
DiVisat \ D-Color	578	Telecifra	561	Toko	212, 214, 231, 285, 223
Teac \ Teak	255, 295, 158	Teleco	228	Tonna Electronique	332, 203, 261
TEC	378	Telefunken	295	Topfield	118, 303
Technica	203, 378, 295	Telemax	623	Topsat	232
Technical	295	Telestar	194, 331, 146, 376, 295	Traxis	374, 227
Technika	203, 378, 295	Telesystem	285, 187, 360, 332, 409, 295, 440, 198, 297, 417, 441	Trevi	210, 203
Technisat	360, 194, 146	Teletech	295, 265	Triax	328, 295, 383, 190, 231, 120, 379, 297, 110, 114, 261, 371
Technisson	203	Televes	190, 331, 383, 148, 325	Trimax	597, 647
Techno	295	Telewire	261	Trinloc	224
Technoit	157	Telpas	228	Trio	290
Technomate	217	Telsey	409	Tronix	225, 261
Technosat	290, 256	Terminal Numerique	230	Truman	147
Technosonic	376	Tesla	295	TV Max	386, 374
Technotrend	376	Tethys	231	TVE	295
Techstar	209	Tevion	376, 269, 406	TVJET	574, 588
Techwood	302, 378, 295	Texas Instruments	302	Twinner	331, 332, 269



Tecsonic	295	Text-GI-Fly	652		
Tedi	332	Text-Epson	654		

## U

Ultrawave	113	Univers	120, 405	Utek	403
Unimade	436	Universum	360, 295		
United	295, 157, 210	Ustar	099		

## V

Vantage	232, 257	Vestel	295, 378, 224, 233, 255, 000	Visionic	383, 266, 227, 207
Vega	113	Videoton	295	Visiosat	231, 383, 190, 228, 295
Velsat	410	Viola	331, 376	Vitecom	231, 410, 403

## W

Walkvision	232, 257	Wharfedale	378, 302	Wisi	360, 303, 261, 196, 118
Wela	114	Winbox	285	Wizitech	333
Welligton	295	Windstar	302	Worldsat	293, 230, 295
Weltstar	295	Winner	403	Worldvision	559, 551, 583, 542
Westwood	295	Winsor	295	Woxter	210, 255

## X

Xinno	221	Xoro	224	XSat	304
-------	-----	------	-----	------	-----

## Y

Yakumo \ Ycoast	231	Yukai	233	Yumatu	147, 369
-----------------	-----	-------	-----	--------	----------

## Z

Zala	547, 651	Zehnder	231, 295, 331, 228, 290, 261	Zoppas	295
Zanussi	295	Zephir	436	Zyxel	589
Zapmaster	360	Zodiac	285, 403, 157, 291, 436, 232, 286, 231, 208, 410, 203		

