



Пульт Hуayu RM-B1741

Универсальный пульт дистанционного управления для IPTV и телевизионных приставок нового поколения разных производителей. С помощью этого пульта вы можете заменить более 26 вариантов разнообразных пультов ДУ. А также минимальный набор функций управления вашим телевизором.

Настройка Hуayu RM-B1741

Настройка этого пульта ду производится достаточно просто и для этого вам вначале надо включить вашу приставку и телевизор.

- В первом случае вам надо найти свой пульт на прилагаемом изображении, нажать кнопку Power и цифру которую вы можете увидеть под фотографией.
- Во втором случае нажмите и удерживайте кнопку «OK», пока индикатор не загорится и не начнет часто мигать. Как только на экране вашего телевизора появится значок громкости кнопку «OK» необходимо отпустить.

На этом настройка пульта с вашей приставкой завершена.

Программирование блока управления телевизором

- Зажать и удерживать кнопку «SET», пока не загорится индикатор
- Нажать на любую кнопку, которую необходимо обучить в течении 10 секунд. Индикатор начнет медленно мигать.
- Положите пульт от вашего телевизора напротив этого пульта, на небольшом расстоянии 3-5см и нажмите на нем кнопку которую вам не обходимо изучить
- Индикатор моргнет несколько раз и останется включенным. На этом программирование кнопки будет завершено

