



Пульт Huayu RM-B929

Универсальный пульт дистанционного управления для спутниковых ресиверов и тюнеров разных производителей. С помощью такого пульта вы можете заменить более 300 разнообразных вариантов ДУ.

Настройка Huayu RM-B929

Для того что бы синхронизировать, настроить такой пульт ДУ с вашим ресивером, тюнером, потребуется выполнить ряд простых действий. И для начала настройки в первую очередь необходимо включить ваш телевизор.

Вариант 1: Посмотрите ниже на фотографии и найдите фотографию с вашим старым пультом ду который шел с вашим телевизором, сверху фотографии написано число. Нажимаете 2 кнопки «Power» и «SET», после того как вы их отпустите загорится индикатор, если это не произошло, повторите действие. После того как вы отпускаете эти две кнопки индикатор должен светиться, что говорит о том что пульт готов для ввода кода. С помощью цифровых кнопок введите соответствующий код, индикатор погаснет, настройка завершена.

Вариант 2: Нажмите кнопку «SET» и удерживайте ее. Через несколько секунд индикатор начнет мигать и кнопку можно отпустить. Дождитесь появления значка громкости на экране вашего телевизора и надо нажать снова кнопку «SET». Проверьте остальные кнопки на работоспособность и если что то не работает, все надо повторить с самого начала.

Сброс до заводских настроек

Для сброса до заводских настроек надо нажать и удерживать кнопку «SET» на нажать кнопку «9».









